



সফটওয়্যারের কারুকাজ

বিভিন্ন প্যাকেজে DATE, TIME-এর ব্যবহার

সেটাস-এ কাজ করার সময় কোন নতুন সময় বা তারিখ সেট করার জন্য / চেপে S চাপুন। তখন আপনি ডস মোডে যাবেন। এখানে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে Exit লিখে এন্টার চাপুন।

ওয়ার্ডপারফেক্ট-এ কাজ করার সময় কোন নতুন সময় বা তারিখ সেট করার জন্য Ctrl+F1 চেপে। চাপুন। তখন আপনি ডস মোডে যাবেন। এখানে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে Exit লিখে এন্টার চাপুন।

ডিব্লেস-এ কাজ করার সময় কোন নতুন সময় বা তারিখ সেট করার জন্য ডট স্পেসট-এ গিয়ে !TIME বা !DATE লিখে এন্টার চাপুন। তখন প্রয়োজনীয় সময় বা তারিখ লিখতে পারবেন।

মোঃ মজনুর রহমান
হাটভিং এন্টট, কুমিল্লা।

বিভিন্ন প্যাকেজের VERSION নং দেখা

সেটাস প্যাকেজে প্রবেশ করার সময় এর VERSION নং দেখা যায়। অল্প অওয়ার্ডপারফেক্ট প্রবেশ করার সময় এর VERSION নং দেখা যায়।

কিন্তু ডিব্লেস ফোর প্যাকেজে প্রবেশ করার সময় এর VERSION নং দেখতে হলে ডট স্পেসট-এ গিয়ে !VERS() লিখে এন্টার চাপলে এর VERSION নং দেখা যায়।

নাসিমা আক্তার
হাটভিং এন্টট, কুমিল্লা।

dBASE

নিচের প্রোগ্রামটি রান করলে THE MONTHLY COMPUTER JAGAT একটি নতুন ফ্রেম খুলে টাইপ হতে থাকবে। এটি dBASE অথবা FOXPRO দিয়ে লিখে দেখা যায়।

```
*.....JAGAT.PRG
clea
set talk off
set proc to jagat
i=1
e=1
N="THE MONTHLY COMPUTER JAGAT"
do while i<=26
do aliaf
@10,c say "-"
do aliaf
@10,c say "*"
do aliaf
@10,c say " "
do aliaf
@10,c say "I"
i=i+1
@10,C SAY SUBSTR(N,C,I)
C=C+1
enddo
?
?
WAIT
clea
retu
proc aliaf
i=1
do while i<=75
i=i+1
enddo
retu
*...END
```

মোঃ আলতাফ হুসাইন
দীয়ারবাগার, সিলেট।

QBASIC

নিচের এই প্রোগ্রামটির দ্বারা QBASIC এর DRAW কমান্ডকে কাজে লাগিয়ে এবং রক্তন করে এর চারপাশে এক সারি বৃত্ত তৈরী করা হয়েছে। এখানে DRAW কমান্ডের পরশর বিকল্প ফলে পাঠকগণ ইচ্ছানুযায়ী

DRAW ব্যবহার করে কালিত ফল পেতে পারেন।

```
CLS : SCREEN 7
PAINT (X, X), 12
PSET (173, 105)
DRAW "H2:U2:E2:U2:H2:L2:G2:D2:G3:BU16:R1:BR5; G5:L3:H2;
U2:BG7:E1;R5:F4:D1;G3:NL2:F2:R1:F1;D2:G3:L5:H8:U2"
DRAW "U10:BL5:D8;G2:L3:H2:NU6;G2:L3:H2:U8:G6:R5;
BH5:E6:U1:L2:G2:F2:BR8:NU3:E2:F2:U3;BF3:ES:BL10:U2"
ALMIGHTY :
FOR A = 20 TO 100 STEP 20
CIRCLE (160, 100), A, IMPARTIAL
NEXT A
WHILE INKEY$ = ""
IMPARTIAL = IMPARTIAL + 1 : IF IMPARTIAL > 11 THEN IMPARTIAL = 1
GOTO ALMIGHTY
WEND
```

দেবানীশ দত্ত
কুমিল্লা

QBASIC

বেসিক ১.০ এ করা প্রোগ্রামটি একটি তারিখ ইনপুট হিসাবে চাইবে, তারপর বলে দেবে সেদিন কি বার ছিল। এখানে ১৯৯৫ সালের পয়লা জানুয়ারী সুবিধারক হিসেবেপেই হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সেরিয়েল তালিকা : DS=সিরিয়েলসেটে হতে প্রথম তারিখ কতদিন আগে বা পরে, B=বার নং (এখানে FRIDAY=1, SATURDAY=2 ইত্যাদি)।

```
5 REM THIS PROGRAM IS DEVELOPED BY OMAR RAIHAN
15 CLS : DIM B$(7), C(12)
20 FOR Z=1 TO 7:READ B$ : B$(Z)=B$ : NEXT Z
120 FOR Z=1 TO 12 : READ C : C(Z)=C : NEXT Z
30 INPUT "Enter any date (DAY, MONTH, YEAR)", D, M, Y
40 D=INT(D) : M=INT(M) : Y=INT(Y)
50 IF D<1 OR M<1 OR M>12 OR Y<1 THEN 90
60 IF M=2 THEN 80
70 IF D<=C(M) THEN 100 ELSE 90
80 IF NOT INT(Y/400)=Y/400 OR INT(Y/4)=Y/4 THEN 70 ELSE
IF D=29 THEN 100
90 PRINT : PRINT "Wrong entry, re-enter" : Go To 30
100 IF Y<1995 THEN 200
110 DS = (Y-1995)*365+D
120 FOR Z = 1 TO M-1 : DS = DS+C(Z) : NEXT Z
130 IF M<3 THEN K=1
140 FOR Z=1995 TO Y-K
150 IF INT (Y/400)=Y/400 OR INT (Y/4)=Y/4 THEN DS=DS+1
160 NEXT Z
170 B=3+DS-INT (DS/7)*7
180 IF B>7 THEN B=B-7
190 GO TO 280
200 DS=(1994-Y)*365-D+1
210 FOR Z=M TO 12 : DS=DS+C(Z) : NEXT Z
220 IF M>2 THEN K=1
230 FOR Z=Y-K TO 1994
240 IF INT(Y/400)=Y/400 OR INT(Y/4)=Y/4 THEN DS=DS+1
250 NEXT Z
260 B=3-DS+INT(DS/7)*7
270 IF B<1 THEN B=B+7
280 PRINT : PRINT " This day is a", B$(B) : "DAY"
290 PRINT : INPUT "Do you want to continue (Y=YES)? AS"
300 IF AS="Y" THEN 30 ELSE END
310 DATA FRI, SATUR, SUN, MON, TUES, WEDNES, THURS
320 DATA 31,28,31,30,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31
```

উমর হায়দার
হাছানী, ঢাকা।