

# ডসের ভ্রান্তিছাদশ

ইংরেজীতে ভেরো সংখ্যাটির সাথে আনলকি পাঠিন বা "অপরা ভেরো" কথাটি জড়িত আছে। বাংলায় ত্রিক ভেরোনি সেই ভবে কোন কিছু পথ হয়েছে বোঝাতে "বরোটা বেছে ফাওয়ার" কথা বলা হয়। ডস নিয়ে কাজ করতে করতে অনেক সময় এমনিভাবে "বরোটা বেছে ফাওয়ার" ঘটনা ঘটে। ডস তখন কমপিউটারের পর্যায়ে কিং "এর মেসেজ" বা ভ্রান্তি সংকেত দেখাতে থাকে। এই রকম বরোটা ভ্রান্তি সংকেতের কারণ ও তার সমাধান নিচেই এই প্রবন্ধ।

১) "NOT READY READING DRIVE A  
ABORT, RETRY, FAIL ?"

অর্থবা

"NOT READY READING DRIVE B  
ABORT, RETRY, FAIL ?"

কারণ :

C ড্রাইভ থেকে A অথবা B ড্রাইভ কিংবা যে কোন ড্রাইভ থেকে আর একটি ড্রাইভ ড্রাইভ পরিবর্তন করলে অথবা উক্ত ড্রাইভ সংকেত কোন ডস নির্দেশ (যেমন DIR) দেওয়া হয়ে এই এরর মেসেজ বা ভ্রান্তি সংকেত কমপিউটারের পর্যায়ে প্রদর্শিত হতে পারে। এর দুটো কারণ থাকতে পারে :-

- ক) ড্রাইভ ড্রাইভটিকে টিক করতে বলা করা হয়নি, ড্রাইভ ল্যাচ লাগানো নেই।
- খ) ড্রাইভে কোন ডিস্কেট নেই অথবা ডিস্কেট থাকলেও তাহোভাবে প্রবেশ করাশো নেই।

সমাধান :

১) সরাসরি A টাইপ করা, তাতে নির্দেশটি এখোঁচ বা পরিষ্কার হবে এবং যাবতীয় ডস প্রদর্শিত দেখা যাবে। এই পরিস্থিতিতে ক ও খ এ বর্ণিত অবস্থার পরিবর্তন না করলেও চলবে।

২) ক ও খ এ বর্ণিত ত্রুটি সংশোধন করার পর R টাইপ করতে হবে। R টাইপ করার অর্থ ড্রাইভ বা মুনবারি চেষ্টা করা। অন্য কোন অনুবিধা না থাকলে পূর্ব প্রদত্ত ডস নির্দেশটি পালিত হবে।

৩) ক ও খ এ বর্ণিত ত্রুটি সংশোধন করার পর F টাইপ করা। F এ ফেল বোঝায়। ফলে ডস এরর বা ভ্রান্তিকে উপশম করে ড্রাইভ ড্রাইভটি ACCESS বা অভিজ্ঞান করার চেষ্টা করবে। সন্ধ্যা ফেরো ডস নির্দেশটি পালিত হবে।

ব্যতিক্রম :

F টাইপ করার পর অনেক সময় ডস ড্রাইভ ড্রাইভ খোঁজাখোঁজে বন্ধ ও ড্রাইভে ডিস্কেট থাকলেও "ABORT, RETRY, FAIL?" এই ভ্রান্তি সংকেত প্রদর্শন করতে পারে।

তখন বুঝতে হবে ডিস্কেট ত্রুটি দেখা গিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে অনেককরে F টাইপ করলে ডস ডিস্কেটটি পড়তে পারে, অথবাই দ্রুত ডিস্কেটের ফাইলগুলো কপি করে নেওয়া উচিত।

২) "ACCESS DENIED"

কারণ :

ডসের ATTRIB +R নির্দেশের দ্বারা যদি কোন ফাইলের ATTRIBUTE বা প্রকৃতি রিট অনলি করা থাকে, তাহলে করার ফাইল মুছে দেয়ার নির্দেশ DEL কিংবা নাম পরিবর্তনের নির্দেশ REN প্রদান করলে এই এরর মেসেজ প্রদর্শিত হয়। এর অর্থ প্রদত্ত ডস নির্দেশটিকে অভিজ্ঞানের সম্মতি দেওয়া হলো না।

সমাধান :

ফাইলের রিট অনলি প্রকৃতি পরিবর্তন করা হবে কোন অনুবিধার কারণ নেই এই বিখ্যে হিট নির্দেশিত হবার পর ATTRIB -R নির্দেশের সাহায্যে ফাইলের রিট অনলি প্রকৃতি অপসারণ করার পর DEL বা REN নির্দেশ কার্যকর হবে।

৩) "BAD COMMAND OR FILE NAME"

কারণ :

এই ভ্রান্তি সংকেতটির কার্যকরী কারণ থাকা সম্ভব।

ক) প্রদত্ত ডস নির্দেশটির নামে ত্রুটি আছে, DIR হয়েছে FIR হিসাবে টাইপ করা হয়েছে।

খ) ডাইরেক্টরী বা PATH এ নেই এমন কোন প্রোগ্রাম চালানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

গ) ফুলে প্রোগ্রাম মনে করে কোন টেকসি বা ডকুমেন্ট অথবা গ্রাফিক্স ফাইলের

নাম টাইপ করে এটার চাবি টেপা হয়েছে।

সমাধান :

ক ও গ এর জন্য নির্দেশের নাম ঠিক করে টাইপ করতে হবে।

খ) ডাইরেক্টরী ও PATH পরীক্ষা করা দরকার। ডস এর COPY নির্দেশ আজওরূপ হলো XCOPY কিন্তু যাবতীয় নির্দেশ, ফলে XCOPY প্রোগ্রামটি ডস ডাইরেক্টরীতে না থাকলে XCOPY নির্দেশ কার্যকর হবে না। প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট ডাইরেক্টরী ও PATH এ থাকতে হবে।

৪) "BAD OR MISSING COMMAND INTERPRETER"

কারণ :

এই এরর মেসেজটি কমপিউট দেখা গেলেও এর অর্থ হচ্ছে কমপিউটার চালু হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় COMMAND.COM ফাইলটিতে ডস বুকে পাচ্ছে না ফলে কমপিউটার আশাভ্রান্ত অকাজে।

সমাধান :

ড্রাইভ ড্রাইভের A ড্রাইভে COMMAND.COM সংশ্লিষ্ট বুট ডিস্ক প্রবেশ করিয়ে Ctrl-Alt-Del চাবি এক সাথে টিপে ড্রাইভ ড্রাইভ থেকে কমপিউটার বুট বা চালু করতে হবে। তারপর ড্রাইভ বুট ডিস্ক থেকে COMMAND.COM ফাইলটি হার্ডডিস্কের লুট ডাইরেক্টরীতে কপি করতে হবে। এরপর বুট ডিস্ক অপসারণ করে Ctrl-Alt-Del চাবি টিপে কমপিউটার মুনবারি চালু করতে হবে। অন্য কোন অনুবিধা না থাকলে কমপিউটার টিক করতে কাজ করবে। COMMAND.COM ফাইলের ATTRIBUTE বা প্রকৃতি ডসের ATTRIB নির্দেশের সাহায্যে রিট অনলি করে রাখা দরকার। সর্বদা হাতের কাছে "বুট ডিস্ক" থাকা প্রয়োজন।

৫) "FILE NOT FOUND"

কারণ :

এই এরর মেসেজের অর্থ, 'ডস' নির্দেশের মাধ্যমে প্রদত্ত ফাইলটি বুকে পাচ্ছে না। ডস ডাইরেক্টরীতে যদি DOSKEY প্রোগ্রাম না থাকে আর যদি নির্দেশ দেওয়া যায় DIR C:\DOS\DOSKEY তাহলে এই ভ্রান্তি সংকেত মনিটরের পর্যায়ে দেখা যাবে। "BAD COMMAND OR FILE NAME" এই ভ্রান্তি সংকেতটির সাথে "FILE NOT FOUND" এর পার্থক্য হচ্ছে প্রথমটিতে নির্দেশ বা ফাইল ঘটিত ত্রুটিতে প্রতি ইঙ্গিত আছে। আর "FILE NOT FOUND" এ বোঝানো হচ্ছে ডস নির্দেশ ঠিক আছে কিন্তু যে ফাইল বোঝা হচ্ছে সেটা উনিট হচ্ছে নেই।

সমাধান :

ফাইলের নাম টাইপ করতে ভুল হয়েছে কিনা দেখা দরকার একই সাথে PATH ও ডাইরেক্টরীর নাম ও ঠিক আছে কিনা সেটাও পরীক্ষা করতে হবে। সত্যিই ফাইলটি না থাকলে ড্রাইভ ড্রাইভ বা অন্য ডাইরেক্টরী খোঁজ করে দেখে খবরহানে প্রয়োজনীয় ফাইলটি কপি করা যেতে পারে।

৬) "GENERAL FAILURE READING DRIVE A" অর্থবা "GENERAL FAILURE READING DRIVE B"

কারণ :

এই ভ্রান্তি সংকেতের অর্থ ডস ড্রাইভের ডিস্কেটটি পড়তে পারছে না। ড্রাইভ ডিস্কেটটি সারবস্ত; স্বয়ংক্রিয় করা নেই অথবা ডিস্কেটটি ত্রুটি মুক্ত।

সমাধান :

ক) নটন ইউটিলিটি ৭-এর NDD প্রোগ্রাম (সেখানের কমপিউটার গাফা যেক্সট্রাট্রী ১৯৯৪ সংখ্যায় "নটন ইউটিলিটি ৭ : ডসের সহায়ক প্রোগ্রাম" শীর্ষক লেখা ট্রীব্য) ব্যবহার করে, অথবা ডস ৬.২ এর SCANDISK প্রোগ্রাম ব্যবহার করে ডিস্কেটের বুট নির্ণয় ও সারানো যেতে পারে।

খ) ডিস্কেটটি স্বয়ংক্রিয় করা কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

৭) "INCORRECT DOS VERSION"

কারণ :

এই এরর মেসেজের অর্থ ডস এর বিভিন্ন ভার্সনের নির্দেশের মিশ্রণ ঘটেছে। ডস ৬ (সে ৬.২) এর কোন নির্দেশ যেমন CHKDSK যদি ডস ৫ এর সাহায্যে চালু কোন কমপিউটারে প্রদত্ত হয় তাহলে এই ভ্রান্তি সংকেটটি প্রদত্ত হবে।

সমাধান :

কমপিউটারে স্থাপিত ডস ভার্সনের প্রোগ্রাম ফাইল ব্যবহার করতে হবে। বর্ণিত ক্ষেত্রে ডস ৫ এর CHKDSK প্রোগ্রাম করা প্রয়োজন।

৮) "NON-SYSTEM DISK OR DISK ERROR"

কারণ :

ড্রাইভ A C তে বুট ডিস্কের বদলে অন্য কোন ডিস্ক থাকা অবস্থায় কমপিউটার চালু হলে এই এরর মেসেজটি দেখা যাবে।

সমাধান :

ক) কমপিউটারে যদি হার্ডডিস্ক থাকে তাহলে রুপি ডিস্কটি সরাসরি ছেদে অর্থাৎ ড্রাইভটি বোলা দেবে আবার কমপিউটার চালু করতে হবে।

খ) কমপিউটারে হার্ড ডিস্ক না থাকলে নির্দিষ্ট বুট ডিস্কটি (যাতে COMMAND.COM সফটওয়্যার ফাইলগুলো আছে) ড্রাইভ A তে দিয়ে কমপিউটার চালাতে হবে।

৯) "INVALID DIRECTORY"

কারণ :

CD টাইপ করে যদি এমন কোন ডাইরেক্টরীর নাম টাইপ করা হয় যেটা আনুমানিক নেই তাহলে এই এরর ম্যাসেজটি প্রদর্শিত হবে। আছে এমন ডাইরেক্টরীর নাম যদি তুল টাইপ করা হয় তাহলেও পূর্বোক্ত ত্রুটির শর্ত পালিত হবে।

সমাধান :

ডসের DIR নির্দেশের সাহায্যে ডাইরেক্টরীর নাম জালো করে অনুসন্ধান করা দরকার। ডসের TREE ও MORE নির্দেশ ব্যবহার করলে শাক্যমুক ডাইরেক্টরীর তালিকা প্রদর্শিত হবে। ডাইরেক্টরীর নাম টাইপে তুল থাকলে সংশোধন করতে হবে।

১০) "INVALID NUMBER OF PARAMETERS"

কারণ :

ডস নির্দেশের সাথে যে সুইচগুলো ব্যবহার করা হয় তাতে কোন রকম তুল থাকলে এই ত্রুটি সকেকটটি প্রদর্শিত হবে।

সমাধান :

সুইচগুলো ঠিকভাবে টাইপ করতে হবে। C:\WPDOC ডাইরেক্টরীর সব ফাইল যদি B ড্রাইভে BACKUP করতে হয় এবং একই সাথে যদি B ড্রাইভে WPDOC.LOG নামে একটি ফাইল তালিকা তৈরী করতে হয় তাহলে টাইপ করতে হবে।

BACKUP C:\WPDOC\.\* B:/S/L B: WPDOC.LOG। এই সুইচগুলো দেখার সময় স্পেস দিতে বা সুইচ এর জায়গা চিহ্ন টাইপে যাতে হেরফের না হয় সেখিনে বেগুন রাখা দরকার।

১১) "UNABLE TO CREATE DIRECTORY"

কারণ :

ডস ডাইরেক্টরী তৈরী করতে অসমর্থি জ্ঞাপন করছে কারণ -

ক) ডিস্ক একই নামের এমন একটি ফাইল আছে যার কোন একসটেশন নেই।

খ) নামকরণে ডস অসমর্থিত চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

সমাধান : ক) এর জন্য REN নির্দেশের সাহায্যে উক্ত ফাইলটির সাথে একটি একসটেশন যোগ করতে হবে।

খ) এর জন্য ডস সমর্থিত চিহ্ন ব্যবহার করা প্রয়োজন।

১২) "PACKED FILE IS CORRUPT"

কারণ :

ডস ৫ বা ডস ৬ (৬.২সহ) এর কমপিউ সিস ফাইলে DOS=HIGH, UMB এই নির্দেশের সাহায্যে ডসকে উর্ধ্বস্থি এলাকায় কার্বকর করে তুলে প্রমিত বা কনজেশনশাল স্মৃতির আয়তন বর্ধিত করার বন্দোবস্ত আছে। এতে যে জাবে স্মৃতি ব্যবস্থাপনার ব্যাপারটি সাধিত হয় তার সাথে কোন প্রোগ্রামের গঠন যদি সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তাহলে স্মৃতি ব্যবস্থাপনা ঘটতে অসমর্থিত ফলে প্রোগ্রামটি চলবে না এবং উল্লিখিত এরর ম্যাসেজটি বন্টিতে দেখা যাবে।

সমাধান :

LOADFIX টাইপ করে স্পেস রেখে প্রোগ্রামটির নাম টাইপ করে এন্টার চাপ দিতে হবে। যদি প্রোগ্রামটির নাম CL.EXE হয় তাহলে টাইপ করতে হবে LOADFIX CL.

আমি করা যায় ব্যবহারকারীবৃন্দ এই ব্যাংক রকম সমস্যাটের সমাধান নিজেহারা করবে তাদের প্রয়োজনীয় কাস্টমার গতিতে অব্যাহত রাখতে পারবেন, তাঁদের চিঠি হলে প্রসন্ন, কর্ম হবে আনন্দ স্পন্দিত।

**দ্রুত কমপিউটার জগৎ পেতে হলে**

"কমপিউটার হাণ্ড" বই হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঢাকায় পাওয়া যায় -  
- নিউ মডেল লাইব্রেরী - কেলিকমপ্রেন্স, উত্তরা; মোহনকা বুক স্টল-  
কমলাবাজার বাস স্ট্যান্ড; মনো নিউজ কর্পর - পিপি হাসপাতালের নিচে;  
- অহুদাম জ্ঞানভান্ডার - ঢাকা স্টেডিয়াম (দোতলা); সাগর পাথকমার্শাল -  
- নিউ বেইলী রোড; সূজনী - কমলাপুর রেল স্টেশন।

**DON'T BUY**  
**A NEW 80386 SX OR**  
**80386 DX COMPUTER**  
**SYSTEM!**

If you are a XT System owner.

**Because**  
**You are getting**  
**80386 SX & 80386**  
**DX Computer**  
**System with 1 MB**  
**RAM**  
**at Tk. 7,500/= & Tk.**  
**11,000/= Appr.**



With .....

- ✓ One year warranty for new accssories
- ✓ All types of Software installation free
- ✓ Installation of any other accessories free

**So What More!**

**Quick! Before your old XT or 286**  
**unfortunately hangs with your command.**

Please call 501072 for details



**BANGLADESH COMPUTERS & ENGINEERS**  
257/7 Elephant Road (Kataban), Dhaka-1205  
Phone : 501072, Fax : 880-2-863060  
Tlx : 642986 MASIS BJ