

হিরেন বুট সিডি সাহায্যে পার্টিশন ম্যানেজার ব্যবহার

মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান

হিরেন বুট সিডির প্রথম আলোচনায় বলা হয়েছিল হিরেন বুট সিডিতে অপসনে সফটওয়্যার ও টুল বিস্ট ইন অবস্কার থাকবে, যা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন। যেসব সফটওয়্যার বা টুল থাকতে পারে তার একটি ধারণাও উক্ত আলোচনায় বলা হয়েছিল। গত সংখ্যাত্তে কীভাবে হিরেন বুট সিডি ব্যবহার করে অপারেটিং সিস্টেম ব্যাকআপ ও রিস্টোর করা যায় তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল। আলোচনায় বলা হয়েছিল, অপারেটিং সিস্টেম রিস্টোরের ক্ষেত্রে সি-ড্রাইভে পার্টিশন ম্যানেজার দিয়ে ফরমেট করে নিলে পুরনো ফাইলগুলো থাকবে না বা ভাইরাসযুক্ত ফাইলগুলো থাকবে না, ফলে অপসার নতুন করে সি-ড্রাইভে অপারেটিং সিস্টেমটি পারবেন। কিন্তু বেশ কিছু পর্যটক মেলি করে জানিয়েছেন হিরেন বুট সিডি ব্যবহার করে কীভাবে সি ড্রাইভ ফরমেট সেবেন তা বুঝতে পারছেন না। পর্যটকের সুবিধার্থে এখানে হিরেন বুট সিডি ব্যবহার করে কম্পিউটারের সি ড্রাইভ কীভাবে ফরমেট করতে হয় তা ধাপে ধাপে আলোচনা করা হয়েছে।

হিরেন বুট সিডি দিয়ে অপারেটিং সিস্টেম ব্যাকআপ ও রিস্টোরের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বেয়াল রাখতে হবে। ০১. প্রথমে নতুন উইন্ডোজসহ প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ইনস্টল করে অপারেটিং সিস্টেমটি ব্যাকআপ নিন। ০২. কম্পিউটারের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে ব্যাকআপ নেয়া অপারেটিং সিস্টেমটি রিস্টোর করার আগে অবশ্যই সি-ড্রাইভটি হিরেন বুটের পার্টিশন ম্যানেজার দিয়ে ফরমেট করে নিতে হবে। ০৩. এবার ব্যাকআপ নেয়া অপারেটিং সিস্টেমটি ফরমেট করা সি-ড্রাইভে রিস্টোর করে দিন। এই তিনটি বিষয় সব সময় মাথায় রাখতে হবে। যদি এই ব্যাপারগুলো আপনার কাছে কঠিন মনে হয়ে থাকে, তাহলে আপনি বেশ কয়েকবার ভিএমওয়্যার বা ভার্চুয়াল মেশিনে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে নিতে পারেন। দুই-এক বার ব্যবহার করার পর দেখতে পারেন সব ধাপ বুঝি সহজ এক কয়েক মিনিটে অপারেটিং সিস্টেম ব্যাকআপ বা রিস্টোর করে নিতে পারছেন।

গত সংখ্যায় উপরের তিনটি বিষয়ের প্রথম ও তৃতীয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। এবার দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ হিরেন বুট সিডির সাহায্যে কীভাবে সি-ড্রাইভ ফরমেট করবেন তার পদ্ধতি নিয়ে দেখানো হয়েছে।

এখানে দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে তুলে জা

খাকা প্রয়োজন, কারণ আপনার ছুরের কারণে মূল্যবান একটি ড্রাইভ ফরমেট বা ডিলিট হয়ে যেতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে হার্ডডিস্ক জমা বা সব ড্রাইভ ভেঙে যেতে পারে। তাই ব্যবহারের আগে অবশ্যই বুঝে নেওয়া ভাল করতে হবে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সমস্যা আরো বাড়িয়ে দেবেন না। এমন পার্টিশন ম্যানেজার/ম্যাক্রিক সম্পর্কে আলোচনাটি বেশ কয়েকবার পড়ুন, গুগলে/সার্চে এই ধরনের লেখার জন্য সার্চ দিন অথবা www.serversolution4u.com-এ ভিজিট করে দেখুন এখানে ছবি দিয়ে পুরো ব্যাপগুলো আলোচনা করা হয়েছে। আর যদি ভিএমওয়্যার বা



হিরেন বুট সিডি দিয়ে পার্টিশন ফরমেট করা

ভার্চুয়াল মেশিনে এই কাজটি করে তা দেখে থাকেন কীভাবে অপারেটিং সিস্টেম ব্যাকআপ নিতে হয়, কীভাবে সি-ড্রাইভ ফরমেট একে তারপর ব্যাকআপ নেয়া অপারেটিং সিস্টেমটি রিস্টোর করে নিতে হয়, তাহলে আপনার কাজটি সহজ হয়ে যাবে। আপনি নিচে বাসে ধাপে পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

০১. প্রথমে হিরেন বুট সিডি দিয়ে কম্পিউটারকে বুট করুন। বুট করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ব্যয়াল থেকে প্রথম চক্রে হিরেনে সিডি/ডভিডি রম সিডেলি করে দিন। হিরেন বুট সিডি দিয়ে বুট করার পর যে উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে সেবাদ থেকে Dos Program সিডেলি করে ০২. Hiren's All in 1 BootCD 12.0 Menu-এর পরেরটী উইন্ডো থেকে **h** এর অপশন বা Custom Menu... অপশনটি সিডেলি করে এন্টার প্রেস করুন।

০৩. এবার যে উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে এখানে থেকে Paragon Partition Manager অপশনটি সিডেলি করে এন্টার প্রেস করুন।

০৪. Paragon Partition Manager অপশনটি সিডেলি করার পর গ্রাফিক্যাল মোডে কাজ করার সুবিধা দেয়ার জন্য মাস্ক, ড্রাইভার, কীবোর্ড কনফিগারেশন উইন্ডো প্রদর্শিত হবে যা

স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিডেলি হয়ে যাবে।

০২. এখানে আপনার সব ড্রাইভ দেখাবে। যে ড্রাইভেতে পুরনো অপারেটিং সিস্টেমটি রেখেছিল বা যে ড্রাইভটি আপনি ফরমেট দিতে চাচ্ছেন তার ওপর মাউসের ডান ক্লিক ক্লিক করুন। এবার মেনু থেকে Format অপশনটি সিডেলি করুন।

০৩. ফরমেট বাটনে ক্লিক করলে নিচের ডিভের হতে একটি উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। আপনার ফাইল সিডেলি অনুযায়ী FAT বা NTFS সিডেলি করে ওকে বাটনে ক্লিক করুন।

০৭. উপরের ধাপের মতো ফাইল সিস্টেম সিডেলি করে ওকে বাটনে ক্লিক করলেই আপনার ড্রাইভটি ফরমেট হয়ে যাবে না। ফরমেটের কাজ সম্পন্ন করার জন্য Apply Changes নামে একটি অপশনে ক্লিক করতে হবে, যা Operations মেনু থেকে Apply Changes অপশনে ক্লিক করলে দেখতে পারেন।

০৮. Apply Changes অপশনে ক্লিক করলে ডিভের হতে একটি উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। এখানে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করবে এই পরিবর্তনটি করতে চাচ্ছেন কি না? এখানে Yes বাটনে ক্লিক করুন।

০৯. ফরমেটের জন্য Yes বাটনে ক্লিক করার পর ফরমেটের প্রসেসটি চলতে থাকবে এবং ফরমেট সম্পন্ন হলে একটি বক্সে All Operations have been finished দিয়ে একটি মাসেজ প্রদর্শিত হবে।

১০. ফরমেট হয়ে যাওয়ার পর Close বাটনে ক্লিক করুন। এবার যে উইন্ডোটি থাকবে তার উপরের ডান পাশের ক্রস অপশনে ক্লিক করে উইন্ডোটি বন্ধ করে দিন। ফলে আপনার সামনে কমান্ড প্রম্পট চালা হবে। এবার আপনি কাজ করে যেতে পারেন। মেনু অপশন চাইলে ডিবে যে বাটনে ক্লিক করতে বলবে তা ক্লিক করুন। সাধারণত হিরেন বুট সিডিতে কমান্ড প্রম্পট থেকে মেনু চালু করার জন্য m টাইপ করে এন্টার প্রেস করতে হয়। আর যদি কম্পিউটার রিস্টার্ট দিতে চাইলে restart টাইপ করে এন্টার প্রেস করুন।

যেহেতু আপনি ফরমেটের পর অপারেটিং সিস্টেমটি রিস্টোর করবেন, সেহেতু m টাইপ করে এন্টার প্রেস করুন। মেনু থেকে প্রয়োজনীয় ধাপগুলো অনুসরণ করে পুরো অপারেটিং সিস্টেমটি রিস্টোর করে দিন। এ ব্যাপারে অথবা বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন : www.serversolution4u.com

ফিডব্যাক : romy446@yahoo.com